

ГРОМКАЯ СВЯЗЬ В АВТОМОБИЛЬ BLUETOOTH HANDS FREE



Руководство пользователя

Устройство громкой связи выполнено в лаконичном стиле, повторяющем дизайн салона современного автомобиля. Предполагаемое место установки - на солнцезащитный козырек. Система шумоподавления и удаления эха обеспечивает высокое качество звука. Данный bluetooth комплект громкой связи позволяет подключить одновременно два телефона! Достаточно один раз привязать телефон к устройству громкой связи, и в дальнейшем соединение будет устанавливаться автоматически.

С автомобильным комплектом громкой связи вы не пропустите важный звонок, и в то же время телефонный разговор не будет отвлекать вас от управления автомобилем в сложных условиях езды в современном мегаполисе. Если вы часто водите автомобиль в городе и не хотите платить штраф за разговор за рулем, то bluetooth car kit вам просто необходим.



- (1) До использования громкой связи, рекомендуется зарядить аккумулятор полностью в первый раз. Нормальное время для полной зарядки -3 часа(Приблизительно)
- (2) Во время зарядки, красный светодиод загорится, после зарядки Красный светодиодный индикатор будет выключен, и голос сообщит "Power off" (Выключено)

Важное замечание:

- (1) индикатор зарядки не будет загораться на несколько минут, если спикерфон не был использован длительное время или аккумулятор был разряжен.
- (2) Что бы продлить долговечность батареи и обеспечить стабильность функционирования громкой связи, рекомендуется заряжать сразу как только начнет мигать Красный светодиод Светодиод будет мигать каждые 3 секунды. Он будет отключен скоро в условиях очень низкого заряда батареи.
- (3) Красный индикатор будет мигать каждые 3 секунды всякий раз, когда аккумулятор почти разряжен Отключите в течение 30 секунд.

5. Включение/выключение громкой связи

Включения питания: нажмите и удерживайте кнопку " On / Off " (Вкл / Выкл) на 6 секунд, пока вы услышите короткий звуковой сигнал,

Затем синий светодиодный индикатор будет мигать 5 раз, голос сообщит « Power on » (Включено)

Выключение: В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку "On/Off" (Вкл\Выкл) 6 секунд пока не услышите три звуковых сигнала и красный светодиод мигнет 3 раза, также голос сообщит " Power off " (Выключено)

6. Подключение к телефону,смартфону и т.д.

Автоматическое или ручное подключение после поиска будет применяться на мобильный телефон Конфигурация. Перед использованием громкой связи в первый раз вам необходимо подключить его вручную с Bluetooth позволенными мобильными телефонами.

Подключение:

- (1) Положите Громкую Связь и мобильный телефон не дальше метра друг от друга.
- (2) Убедитесь, что устройство громкой связи под режим OFF (Выключено)
- (3) Нажмите и удерживайте кнопку «On/Off» (Вкл/Выкл) 6 секунд, пока вы не слышите голос доклад " Ready to pair" (Готов к сопряжению). Светодиодный индикатор будет мигать между красным и синим поочередно.
Теперь все готово для сопряжения.
- (4) Активировать Bluetooth на мобильном телефоне, и включите поиск Bluetooth-устройств
- (5) выберите "BT Speaker" из списка.
- (6) При необходимости ввести заранее код"0000" сопряжение мобильного телефона с громкой связи. При завершении сопряжения, возможно, вы услышите длинный звуковой сигнал и синий светодиод индикатор мигнет 3 раза, это значит что вы успешно подключились,также голос сообщит "Phone 1 connected" (Телефон 1 подключен) , затем BT Speaker перейдет в режим ожидания, синий светодиод индикатор будет мигать каждые 3 секунды.
- (7) BT Speaker обеспечивает связь на расстоянии 10 метров на ровной местности.

Сопряжение второго телефона:

BT Speaker позволяет использовать два телефона одновременно.

Выполните шаги для сопряжения второго телефона.

- (1) После первого подключенного телефона, пожалуйста Выключите устройство громкой связи затем вновь Включите его.
- (2) Прделайте те же шаги для подключения второго телефона тка же как с первым, после успешного подключения прозвучит голосовое сообщение " Phone 2 connected" (Телефон 2 подключен).

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:

Во время процесса подключения, если вы не можете получить успешное сопряжение в течение 2 минут BT Speaker выключится.Пожалуйста, повторите вышеуказанные шаги для второго телефона снова.

Автоматически повторное соединение между громкой связи и мобильным телефоном.

- (1) BT Speaker автоматически подключается к последнему подключенному к нему мобильному телефону;
- (2) Когда у BT Speaker отключено питания или подключенный мобильный телефон вне зоны досягаемости BT Speaker автоматически отсоединиться и голосом сообщит "Phone 1&2 disconnected" (Телефоны 1 и 2 отключены) Если в течении 19 минут связь вновь не восстановиться , BT Speaker отключиться.

(5) вы можете подключить ваш BT Speaker с другим телефоном Bluetooth.

Выберите «Отключить». чтобы удалить подключение из списка телефонов, в результате, громкой связи отключат с его предварительно спаренными телефон и голос доклада «Телефон 1 отключен»,

Внимание: При потере соединения, синий индикатор будет мигать быстро и вскоре затем громкой связи выключится автоматически через 10 минут.

7. Использование BT Speaker:

- а.Убедитесь, BT Speaker и мобильный телефон находится в пределах 10 метров друг от друга
- б.После успешного соединения, любой входящий или исходящие вызовы будут автоматически подключены к BT Speaker , вы можете управлять вашим мобильным телефоном.

После сопряжения будут доступны функции:

(1) Звонка:

Вы можете инициировать звонки с вашего мобильного телефона, или непосредственно из BT Speaker с помощью команды набора номера голосом.(Если эта функция поддерживается на вашем мобильном телефоне).

Вызов с мобильного телефона

Звонить прямо из подключенного с помощью Bluetooth мобильного телефона, исходящий вызов будет автоматически подключаться к этой громкой связи и с голосом сообщит «Out going call 1» (Исходящих вызовов 1)

Голосовой набор:

Если Ваш мобильный телефон поддерживает функцию голосового набора и вы установили его прежде чем использовать эту функцию. В режиме ожидания нажмите кнопку "Answer" (Ответить), чтобы активировать функцию набора номера голосом в мобильном телефоне будет автоматически активирована. Пожалуйста произнесите имя вызываемого абонента в микрофон, (Для настройки голосового вызова обратитесь к руководству пользователя мобильного телефона). Предупреждение: применяются только на мобильный телефон с функцией настройки голосового набора.

(2) Ответ на звонок:

При входящем вызове краткое нажатие на кнопку "Answer" (Ответ) , или принять звонок через ваш мобильный телефон обычным способом.

Если телефон настроен под авто-режим ответа, пользователю не нужно нажимать "Answer" (Ответ), чтобы получить доступ, соединение будет автоматическим.

(3) Окончание вызова:

Чтобы закончить разговор, короткое нажатие на кнопку "On / Off " (Вкл/Выкл) один раз, либо нажмите на кнопку в телефоне обычным способом.

(4) Отклонить вызов:

Всякий раз, когда вы хотите отклонить входящий вызов, нажмите и удерживайте кнопку «End» около 3 секунд.

(5) Повторный набор последнего набранного номера:

В режиме ожидания, коротко нажмите кнопку "Answer" (Ответ) дважды, произойдет повторный набор номера.

Голос сообщит «Out going call 1» (Исходящий вызов 1).

(6) Регулировка громкости:

Для регулировка громкости используйте кнопки "Volume+" (Громкость+) и "Volume-" (Громкость -)

(7) Переключение разговора между BT Speaker и мобильным телефоном:

Для отключения громкой связи :

Когда разговор идет через BT Speaker, нажмите коротко кнопку “Audio transfer” «Аудио передача»

тогда разговор перейдет из BT Speaker в мобильный телефон,нажмите кнопку “Audio transfer” «Аудио передача» еще раз,разговор будет переключен

с мобильного телефона по BT Speaker.

Внимание: эта функция доступна не для всех Bluetooth-устройств;это зависит от совместимость сопряженного устройства.

8. Разъединение.

Вы можете отключить BT Speaker от вашего мобильного выключением

BT Speaker или выберите из списка: "BT Speaker "на вашем телефоне и отключитесь.

В случае отключения от мобильного телефона в режиме громкой связи,

BT Speaker автоматически выключится через 10 минут

9. Разговор со вторым телефоном.

После подключения двух телефонов в то же время, первый подключен один первичный телефон, который может usb"ответ" кнопка для голосового набора и повторного набора.
Примечание: другие функции ссылки выше операции шаг первый телефон.

10 . Выбор отчет Голос .

Это устройство с тремя доклада языка отличается государственной , есть китайский, английский и Spanish. То обменять язык, нажмите "End" кнопку в течение 3 секунд будет отчет 3 языка один на один, если вам нужен английский голос , как только вы голову отчета на английском и нажмите кнопку "Ответить" , чтобы подтвердить , то будет изменить на английский доклада . Для выбора китайском и испанском языках следуют той же операции.

11. Restore настройки по умолчанию;-удалить предыдущие сопряжения и связи

Чтобы сбросить BT Speaker к настройкам по умолчанию и очистить предыдущие сопряжения информацию, пожалуйста, выполните следующие действия.

(1) Убедитесь, BT Speaker в режиме ожидания.

(2) Нажмите и удерживайте кнопку Громкость+ и Громкость - одновременно кнопки в течение 5 секунд до тех пор, пока

синий и красный светодиодные индикаторы мигают попеременно. Затем отпустите кнопки, динамик телефон обратно тоже original настройки и после включения громкоговорителя снова, он войдет в режим сопряжения автоматически.

12. Защита от низкого напряжения батареи .

Когда напряжение батареи сократилось до 3,3 в, красный индикатор будет мигать каждые 3 секунды и громкой связи будет мощность автоматически когда напряжения до 3.0V.

14. Уход и обслуживание

- (1) Не подвергайте устройство жидкости, влаги или влажности воздуха, попадание воды доказательство
- (2) Не используйте абразивные чистящие растворители для очистки устройства громкой связи.
- (3) Не устанавливайте громкоговоритель в условиях высокой температуры, так как это может привести в взрыв
- (4) Не подвергайте устройство к контактам с острыми предметами, так как это будет причиной царапин и повреждений.
- (5) Не пытайтесь разобрать динамик, так как он не содержит обслуживаемых компонентов.
- (6) Если Вы не пользуетесь BT Speaker длительное время, храните его в сухом месте, оберегайте от экстремальных температуры, влажности и пыли.

15. Информация По Технике Безопасности

- (1) Проверьте местные законы, касающиеся использования мобильного телефона и громкой связи во время водительское. При использовании громкой связи во время вождения, обеспечить Ваше внимание и фокус остается на вашей ответственности на безопасность движения.
- (2) Никогда не позволяйте детям лежал с громкоговорителем. Мелкие детали могут быть опасность удушья.
- (3) наблюдать за всеми знаками, которые требуют электрического устройства или RF радио изделие отключается в специально отведенных местах. Это могут быть больницы, взрывных районах, и потенциально взрывоопасной атмосфере.
- (4) Выключить спикерфон перед посадкой в самолет. Не используйте ваш громкая связь в самолетах.
- (5) Никогда не ставьте орstore громкой связи по области автомобильной безопасности сработавшая Подушка безопасности, или это может привести к серьезным травмам безопасности при срабатывании надувной подушки безопасности.

16. Поиск и устранение неисправностей

Если Вы не можете подключить динамик для громкой связи мобильного телефона, пожалуйста, попробуйте следующее:

- (1) Убедитесь, что спикерфон сопряжен с мобильным телефоном.
- (2) убедитесь, что Bluetooth на мобильном телефоне активирован. Пожалуйста, обратитесь к руководстве пользователя вашего мобильного телефона для конкретных инструкций.
- (3) Убедитесь, что спикерфон на расстоянии не более 10 метров от вашего мобильного телефона и нет препятствий, таких как стены или другие электронные устройства в между как это может стать причиной короче interference передачи.
- (4) Если все вышеуказанные действия не помогают устранить проблему, удалите, пожалуйста, Ваш аккумулятор на некоторое время.

Спецификация:

- ***Параметры блютуш-интерфейса** : V3.0, Class 2, 10 meters
- ***Рабочая частота**: 2.4 GHz ~ 2.48 GHz;
- ***Аккумулятор**: 3.7VDC, 500 мАч
- ***Normal Charge Time**: up to 3 hours (approx)
- ***Время работы**: до 20 часов
- ***Время работы в режиме ожидания**: до 1000 часов
- ***Размеры**: 149*49*14 мм
- ***Цвет корпуса**: черный
- ***Вес**: 65 г